

Rauschgenerator mit Funk

Der Rauschgenerator ist speziell für bauakustische Messungen entwickelt worden. Mit der zum Lieferumfang gehörenden Fernbedienung kann das Gerät ein- und ausgeschaltet werden. Mit einem Schalter kann zwischen weißem und rosa Rauschen gewählt werden. Die kleinen Abmessungen und die einfache Bedienung zeichnen dieses Gerät aus.

Anwendungen

- Bauakustik
- Raumakustik

Eigenschaften/ Technische Daten

- Ausgang: BNC
- Ausgangsspannung: max. 1V rms (regelbar)
- Frequenzbereich Rauschgenerator (weiß): 10Hz-20kHz
- Frequenzbereich Rauschgenerator (rosa): 20Hz-20kHz
- Frequenz Fernbedienung: 430 MHz
- Reichweite Fernbedienung: > 50m
- Betriebstemperatur: 0°C bis +50°C
- Spannungsversorgung: 9V Batterie bzw. Akku oder externe Gleichspannung 12 V
- Stromaufnahme: ca. 35mA
- Gewicht: 400 g
- Abmessungen: (100mm × 35mm × 105 mm)

